ステレオミキサー 部品表　Ver1.0　　回路図　Ver1.0　　2024/3/9　　福嶋

| 変更履歴 | 品名 | 特性1 | 特性2 | 型式 | メーカー | 購入先 | 個数 | 単価 | 部品番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基板 | | | | | | | | | | |
| | IC | OPAMP | | NJU7095D | 日清紡 | 秋月 | 3 | | U1,2,4 | |
| | IC | OPAMP | | LMV932MA | TI | 秋月 | 1 | | U3 | |
| | LED | 赤 | 1608 | SML-E12V8WT86 | ローム | 秋月 | 1 | | D1 | |
| | C セラミック | 100uF/4V | | | | | 2 | | C9,10 | |
| | C セラミック | 10uF | 1608 | | | | 6 | | C1,2,3,4,7,8 | |
| | C セラミック | 22pF | 1608 | | | | 2 | | C5,6 | |
| | R | 2.2kJ | 1608 | | | | 4 | | R1,3,5,7 | |
| | R | 10kJ | 1608 | | | | 2 | | R13,14 | |
| | R | 100kJ | 1608 | | | | 14 | | R2,4,6,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20 | |
| | スライドスイッチ | 2回路2接点 | 基板実装用TH | IS-2235-G | Switronic | 秋月 | 1 | 100/4個 | SW1 | |
| | 変換基板 | | | P-05154 | 秋月 | 秋月 | 1 | | (U3) | |
| | ICソケット | 8pinDIP | | | | | 3 | | (U1,2,4) | |
| | 基板 | 両面基板 | 47×36 | AE-D-TH | 矢島製作所 | 秋月 | 1 | 45 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 以下基板以外 | | | | | | | 1 | | | |
| | スライドスイッチ | | | | | | 1 | | SW1 | |
| | 2連可変抵抗 | 100kΩA | | R1610G-QB1-A104 | Linkman | マルツ | 2 | | VR1,2 | |
| | つまみ | ねじ止め | Φ15/10.5L14.5 | CS-55 | Yung | 秋月 | 2 | 90 | （VR1,2） | |
| | ケース | 外寸:99×64×28mm | 内寸:95×60×25mm | SK-12 | 西務良 | 秋月 | 1 | 120 | | |
| | ステレオミニジャック | | | MJ-073H | マルシン | 秋月 | 3 | | J1,2,3 | |
| | 単3 2本乾電池ホルダ | | | | | | 1 | | | |
| | 単3乾電池 | | | | | | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | |